

# ATAKOM

# PRO DiJİTAL



## Lisanssız PMR El Telsizi

- Türkçe Dil Seçeneği
- 16 Kanal
- Güç Çıkışı: 0.5W
- Pil Tasarruf İşlevi
- CTCSS/DCS
- Kompakt ve Dayanıklı Tasarım



# PRO DiJiTAL

Elde Taşınabilir İki Yönlü El Telsizi

info@atakom.com.tr

## Genel Özellikler

- 16 Kanal
- Güçlü Çıkış: 0.5W
- CTCSS/DCS/DTMF Kodlama & Kod Çözme
- Çeşitli Tarama Modları
- Dar Bant Genişliği 12.5KHz
- VOX Programlanabilir
- Otomatik Pil Tasarrufu
- TOT(Zaman Aşımı Zamanlayıcısı)
- Meşgul Kanal Kilitleme (BCL)
- CE/ROHS Onaylı

## Aksesuarlar




Şarj Kablosu



Pil Paketi



Bel Klipsi



## Genel

Frekans Aralığı	446MHz
Kanal Kapasitesi	16 Channels
Çalışma Gerilimi	3.6V DC $\pm$ 15%
Kanal Aralığı	12.5KHz(Narrow)
Anten Empedansı	50
Pil Kapasitesi	1500mAH(Li-Ion Battery)
Pil Ömrü (5-5-90 Görev Döngüsü)	About11-17 Hours
Çalışma Sıcaklığı	-30°C - +60°C
Frekans Kararlılığı	$\pm$ 2.5ppm
Boyutlar (W*H*D)(Çıkıntılar Hariç)	96*55*22mm
Ağırlık (Antten & Batarya Dahil)	227g

## Verici (ETSI EN 300 086 Testing Standard)

Bant Genişliği	Dar Bant 12.5KHz
RF Güç Çıkışı	0.5 W
Modülasyon	11K F3E
Sahte Emisyon	36dB
Bitişik Kanal Gücü	60dB
Uğultu & Ses	36dB
Sesli Yanıt	+1~-3dB(0.3~2.25KHz)
Modülasyon Sınırlaması	$\pm$ 2.5KHz
Modülasyon Bozulması	Daha az 5%
Frekans Kararlılığı	+/-5ppm

## Alıcı (ETSI EN 300 086 Testing Standard)

Bant Genişliği	Dar Bant 12.5KHz
Duyarlılık (12dB SINAD)	0.35 V
Bitişik Kanal Seçiciliği	60dB
İntermodülasyon	60dB
Sahte Yanıt Reddi	70dB
Sesli Yanıt	+1~-3dB(0.3~2.25KHz)
Uğultu & Ses	36dB
Ses Bozulması	5%
Ses Çıkışı	500mW ondan daha az 10% çarpıtma

Yukarıdaki özellikler TIA / EIA-603'e göre test edilmiştir..

Yukarıdaki özellikler, teknoloji geliştirme nedeniyle herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

# ATAKOM

ATAKOM HABERLEŞME HİZMETLERİ ve GÜVENLİK SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ

Adres: Talatpaşa Mah.Alako Sok. No:2 Kat:5 Kağıthane / İstanbul

Tel : 0212 320 64 90 Fax: 0212 320 67 73